

COMFORT IP: Bevægelsessensor - indendørs

COMFORT IP bevægelsessensor - indendørs er designet specifikt til indendørs brug. Sensoren registrerer bevægelser samt lysintensitet vha. den integrerede lysstyrkesensor.

Bevægelsessensoren kan bruges i forbindelse med alarm- og lysstyring.

Ved brug af andre COMFORT IP enheder kan en alarm udløses eller lys aktiveres ved bevægelse. Takket være en rækkevidde på op til 12 meter og en vinkel på cirka 105 grader samt adskillige installationsmuligheder kan sensoren optimeres til forskellige omgivelser. Sensoren kan frit placeres på en væg, i et hjørne eller i den medfølgende holder.

Små ændringer i lysstyrken registreres ikke, så uønskede reaktioner fra sensoren undgås. Graden af sensitivitet kan justeres efter behov.

Ved tilkøb af access point kan sensoren overvåges via smartphone vha. ALPHA IP'en. Dermed gives også besked, hvis sensoren fjernes eller på anden vis påvirkes.



1.1 Produktkarakteristika

- Registrerer bevægelser og lysstyrke vha. den integrerede lysstyrkesensor.
- Kompakt emballage til indendørs brug.
- Kan bruges via smartphone vha. ALPHA IP app'en ved tilkøb af access point
- Rækkevidde på op til 12 meter og en vinkel på cirka 105 grader
- Nem og bekvem installation på vægge, i hjørner eller i den medfølgende holder.
- Giver besked via ALPHA IP app'en ved tilkøb af access point.

1.2 Indhold

- COMFORT IP bevægelsessensor - indendørs
- Monteringsplade
- Holder
- 2 x skruer 3,0 x 30 mm
- 2 x plugs 5 mm
- 2 x dobbeltklæbende strimler
- Manual
- 2 x 1,5 V AA

2 Tekniske data

Strømforsyning	2 x 1,5 V AA
Energiforbrug	40 mA
Batterilevetid	3 år cirka
Beskyttelsestype	IP20
Omgivelsestemperatur	5 til 35 °C
Dimensioner (B x H x D)	52 x 65 x 34 mm
Vægt	85 g (inkl. batteri)
Radiofrekvens	868,3 MHz/869,525 MHz
Typisk radiatorækkevidde	280 m
Emballagedimensioner	122 x 112 x 48 mm
Emballagevægt	175 g